

Běžící halogenová souprava světel BHS10-10

Běžící souprava světel je signalizační zařízení pro usměrňování provozu v příčných a podélných uzávěrah na pozemních komunikacích v délce až 80m.

Možnost vytvoření soupravy 3 až 10 světel, běžící světla se vždy zapojí do předchozího světla a tím se vytvoří řada světel.



ŘÍDÍCÍ HALOGENOVÉ SVĚTLO RHS10-10

- > halogenové světlo ø200mm **ČSN EN 12352 L8M**
- > řídicí světlo obsahuje elektroniku, která **ovládá až 9 běžících světel**, tak aby se postupně rozsvěcela a zhasínala od řídicího světla
- > elektronika zajišťuje automatické snižování svítivosti světel v noci, kdy mají světla také podsvícení pro lepší orientaci
- > dále je na elektronice obsažena ochrana proti přepólování a chrání akumulátor před hlubokým vybitím
- > napájecí kabel dlouhý 5m s akusvorkami
- > světlo je možné připevnit na profil ø43mm nebo 40x40mm



BĚŽÍCÍ HALOGENOVÉ SVĚTLO BHS10-10

- > halogenové světlo ø200mm **ČSN EN 12352 L8M**
- > světlo se připojuje kabelem dlouhým 10m s konektorem do předchozího světla
- > světlo je možné připevnit na profil ø43mm nebo 40x40mm

SOUPRAVA 10-TI HALOGENOVÝCH SVĚTEL VYDRŽÍ BLIKAT Z AKUMULÁTORU 12V/180AH AŽ 10 DNÍ

Technické údaje spotřeb v tabulce jsou pro sadu 10-ti světel.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12V=
Odběr proudu 12V=	den 0,90A noc 0,64A
Průměrná spotřeba 12V=	18,5Ah / 24 hodin

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-105-100110	Řídící halogenové světlo RHS10-10	1 ks
1-105-100510	Běžící halogenové světlo BHS10-10	1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-220-900100	Přepínač ke světlům SS-x	1 ks
1-110-100100	Uzamykatelná akubedna malá UZA-M/M	1 ks
1-110-100300	Bezpečnostní akubedna UZA-V/M B	1 ks
2-890-010020	Akumulátor 12V/180Ah	1 ks
2-040-015010	Směrovací deska HIT-1.L šipka 60/60	1 ks
2-040-015020	Směrovací deska HIT-1.LP šipka 60/60	1 ks
2-040-015040	Směrovací deska HIT-1.PP šipka 60/60	1 ks
2-045-090010	Adaptér Z4/světlo 60/40	1 ks
2-050-000000	Podstavec HIT	1 ks