

Velká halogenová souprava světel VHS20-10

Velká souprava světel je signalizační zařízení pro usměrňování provozu v příčných a podélných uzávěrah na pozemních komunikacích v délce až 100m.

Pokud je požadováno synchronizovat více než 10 světel, propojením dvou řadičů vznikne souprava o 20-ti světlech. Oba řadiče je nutné rozšířit o konektor pro spojení řadičů a propojovací kabel.



VELKÝ HALOGENOVÝ ŘADIČ VHR10-230V/12V

> k řadiči je možné připojit nezávisle až 10 halogenových světel HS20-xx

> řadič obsahuje **šest pracovních režimů**:

1. běží jedno světlo od 1 do 10
2. běží dvě světla společně od 1 do 10
3. postupné rozsvícení světel od 1 do 10 a postupné zhasínání světel od 1 do 10
4. postupné rozsvícení světel od 1 do 10 a zhasnutí všech najednou
5. postupné rozsvícení světel od 1 do 10 a zhasnutí všech najednou, bliknutí všech světel najednou
6. blikají lichá proti sudým světlům

> umožňuje volbu provozu 24 hodin nebo pouze v noci

> elektronika zajišťuje automatické snižování svítivosti světel v noci, kdy mají světla také podsvícení pro lepší orientaci

> dále je na elektronice obsažena ochrana proti přepólování a chrání akumulátor před hlubokým vybitím

> při výpadku napájení 230V se řadič **automaticky přepne na akumulátor 12V**

> při napájení 230V a připojeném akumulátoru je **kapacita připojeného akumulátoru udržována pomocí dobíjecího obvodu** na řídicí elektronice (nedochází k samovybití akumulátoru)

Velký halogenový řadič VHR10-12V má shodné funkce, ale je možné ho napájet pouze z akumulátoru 12V.



SOUPRAVA 10-TI SVĚTEL VYDRŽÍ
NEPŘETRŽITĚ BLIKAT
Z AKUMULÁTORU 12V/180AH PŘI
REŽIMU 1. AŽ 140 HODIN A REŽIMU
3. AŽ 31 HODIN

OCHRANA ŘADIČE SVĚTEL A AKUMULÁTORU

> řadič světel je umístěn ve standardní uzamykatelné plechové akubedně nebo ve **vyztužené bezpečnostní akubedně** společně s akumulátorem do 12V/230Ah

> akubedna slouží k ochraně akumulátoru i řadiče světel proti povětrnostním vlivům a odcizení

HALOGENOVÉ SVĚTLO HS20-XX

- > halogenové světlo ø200mm **ČSN EN 12352 L8H**
- > světlo se připojuje kabelem dlouhým 10, 20, 30, 40, 50m s konektorem
- > světlo je možné připevnit na profil ø43mm nebo 40x40mm

Technické údaje spotřeb v tabulce jsou pro sadu 10-ti světel a příslušné režimy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	12V= / 230V/50Hz
Odběr proudu 12V=	1. den 1,6A noc 1,0A
Průměrná spotřeba 12V=	1. 31Ah / 24 hodin
Odběr proudu 12V=	2. den 3,2A noc 2,0A
Průměrná spotřeba 12V=	2. 62Ah / 24 hodin
Odběr proudu 12V=	3. den 7,3A noc 4,3A
Průměrná spotřeba 12V=	3. 140Ah / 24 hodin
Odběr proudu 12V=	4. den 6,5A noc 3,8A
Průměrná spotřeba 12V=	4. 123Ah / 24 hodin
Odběr proudu 12V=	5. den 4,8A noc 2,9A
Průměrná spotřeba 12V=	5. 92Ah / 24 hodin
Odběr proudu 12V=	6. den 7,0A noc 4,1A
Průměrná spotřeba 12V=	6. 133Ah / 24 hodin
Stupeň krytí	IP44

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-080-000121	Halogenové světlo HS20-10	1 ks
1-080-000122	Halogenové světlo HS20-20	1 ks
1-080-000123	Halogenové světlo HS20-30	1 ks
1-080-000124	Halogenové světlo HS20-40	1 ks
1-080-000125	Halogenové světlo HS20-50	1 ks
1-080-000210	Akubedna s halogenovým řadičem VHR10-230V/12V	1 ks
1-080-000220	Akubedna bezpečnostní s halogenovým řadičem VHR10-230V/12V	1 ks
1-080-000250	Akubedna s halogenovým řadičem VHR10-12V	1 ks
1-080-000260	Akubedna bezpečnostní s halogenovým řadičem VHR10-12V	1 ks
1-099-000050	Rozšíření VR o konektor pro spojení řadičů	1 ks
1-099-000100	Propojovací kabel k řadiči PK-R-100	1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
2-890-010020	Akumulátor 12V/180Ah	1 ks
2-045-015010	Směrovací deska HIT-2.L šipka 60/60	1 ks
2-045-015020	Směrovací deska HIT-2.LP šipka 60/60	1 ks
2-045-015040	Směrovací deska HIT-2.PP šipka 60/60	1 ks
2-045-090010	Adaptér Z4/světlo 60/40	1 ks
2-050-000000	Podstavec HIT	1 ks